

Transformateurs Magnétiques à distance

Tous les transformateurs sont munis d'une protection thermique à réinitialisation manuelle.
Un deuxième interrupteur (en option) est disponible sur demande.
Intensité variable avec un gradateur magnétique basse tension.

Garantie limitée de 5 ans sur les transformateurs magnétiques à distance.

IMPORTANT:

Ces installations nécessitent une inspection pour bénéficier d'une certification cULus.

			H	L	I
	TRAM150R	150W 120V-12V 150VA 12V	5 ⁵ / ₈ " 142mm	5 ⁵ / ₈ " 142mm	2 ⁷ / ₈ " 73mm
	TRAM3002R	300W 120V-12/24V 2 X 150VA-12V, 1 X 300VA-12V or 1 X 300VA-24V Circuits de sortie	6 ³ / ₈ " 162mm	3 ³ / ₈ " 85mm	3" 76mm
	TRAM300R6	300W 120V-6 x 12V 6 X 50W CLASS II Circuits de sortie	6 ³ / ₈ " 162mm	7 ¹ / ₈ " 180mm	3" 76mm
	TRAM6002R	600W 120V-12/24V 2 X 300VA-12V or 1 X 600VA 24V Circuits de sortie	6 ³ / ₄ " 171mm	4 ³ / ₄ " 120mm	4 ³ / ₈ " 110mm